

## ROCAMONT - Sturzmontagesystem mit Holzpanzer Lumina 6 feste Lichtschlitze

### Leistungsdaten:

Breite max.	2.0 m
Höhe max.	2.9 m
Quadratmeter max.	5.0 m <sup>2</sup>
Quadratmetergewicht	3.6 kg

gute Beschattung, nicht verdunkelnd

### Holzarten:

Fichtenholz unbehandelt	Föhrenholz unbehandelt
Führungen & Endstab in allen RAL / VSR Farben erhältlich. (Endstab auch eloxiert erhältlich)	

**Empfehlung:** Bis 2 Meter Breite empfehlen wir die F30 ( 21 x 30 mm ) Führung, was darüber ist sollte mit der F36 ( 21 x 36 mm ) Führung ausgeführt werden.

Ballendurchmesser auf SW60 !

H 1000 mm = 120 mm
H 1200 mm = 120 mm
H 1400 mm = 130 mm
H 1600 mm = 130 mm
H 1800 mm = 130 mm
H 2000 mm = 150 mm
H 2200 mm = 150 mm
H 2400 mm = 160 mm
H 2600 mm = 160 mm
H 2800 mm = 180 mm

Als Faustregel für die Sturzgrösse ist der Ballendurchmesser + 2 cm in der Tiefe und + 2 cm in der Höhe zu rechnen !

